



TECMA  
MÀQUINES DE CONFECCIÓ

www.tecmaweb.net  
Telf: 93.796.40.02  
Camí Ral, 132  
08301-MATARÓ(BCN)

## MANTENIMENT PLANXES I GENERADORS VAPOR

Recomanem fer aquest petit manteniment per tenir una millor eficàcia i durabilitat de les planxes i generadors de vapor.  
(FER-HO EN UN LLOC VENTILAT)

### 1. MANTENIMENT SETMANAL:

Buidar l'aigua restant del dipòsit, sovint.

- Amb la planxa en fred, quan queda poca aigua i/o s'ha de tornar a omplir el dipòsit, buidar d'aigua per l'aixeta inferior. Així evitem que quedin restes de calç al dipòsit.  
Fer-ho un cop per setmana, per exemple el divendres.

### 2. MANTENIMENT ANUAL:

Un o dos cops l'any, segons l'ús, descalcificar el circuit d'aigua.

- Omplir el dipòsit en fred amb 1/5part de vinagre BLANC i 4/5parts d'aigua, tancar, engegar el generador i quan estigui a la temperatura adequada per a el seu ús, treure tota l'aigua en forma de vapor per la planxa.
- Deixar refredar, buidar l'aigua amb vinagre que queda al dipòsit. Per l'aixeta inferior.
- Omplir només amb aigua, esperar que tingui la temperatura de treball i treure vapor per la planxa. No cal buidar el dipòsit.
- Quan ja no noteu olor a vinagre, ja està completat el manteniment.